

מדריך למשתמש

PAR 24 WW

הנחיות בטיחות

זהירות!

נהג בזהירות בתפעול המוצר. במתח גבוה ישנה סכנת התחשמלות במגע עם החוטים!

אין לפתוח את גוף הפנס!

למען בטיחותך, אנא קרא מדריך זה בטרם השימוש במכשיר.

מאפיינים:

זהו פנס לבן חם 24 לדים להתקנה ושימוש מקצועי.

התקנה:

שים לב: לצורך תליית המתקן דרוש ידע, אין לבצע התקנה של המתקן אם אין ברשותך את הידע המתאים.

התקנה על קירות/קורה:

• **הערה:** אביזרי התלייה הנדרשים בפרק זה אינם מסופקים בערכה.

• יש להרחיק ילדים ומבקרים מאזור ההתקנה.

• לצורך ההתקנה יש להשתמש ב- 2 ברגים עם הברגה סיבית שקוטרם 4 מ"מ, אורך - 35 מ"מ ו- 2 דיבלים 6 מ"מ.

• מתקן התליה מאפשר תליה אנכית ואופקית, ומיועד להתקנה על קיר.

• מיקום וגובה התקנה צריך להיות כזה שלא יאפשר לאנשים להיפגע עקב היתקלות בפנס.

• ראשית קדחו בקיר, הציבו את הדיבל בקיר, הבריגו לתוכו בורג ותלו את מתקן התלייה על הבורג באמצעות

המתלה התחתון.

• כעת, וודאו שמתקן התליה ישר והשתמשו בחור המתקן העליון בכדי לסמן את מיקום החור העליון בקיר.

• הורידו את המתקן וקדחו את החור העליון בקיר.

• הציבו בחור העליון את הדיבל, החזירו את הרמקול והבריגו את הבורג דרך החור במתלה העליון לתוך הדיבל.

• בסיום ההתקנה בדוק את מתקן התליה וודא שהוא מחוזק היטב לקיר- אנא בדוק כי הפנס מונח ומחובר היטב, ואינו

יכול ליפול או להינתק מהמתלה.

תפעול:

הפנס ניתן לשליטת DMX על ידי בקר DMX במתח 24 וולט (נמכר בנפרד). ניתן לחבר שליטה לפנס בכניסת DMX IN

ולצאת לפנס נוסף ביציאת DMX OUT. אפשרויות נוספות להפעלה במדריך למשתמש באנגלית.

מפרט טכני:

מדד CRI (Color Rendering Index) - $Ra > 80$.

זווית פיזור 20° .

כולל 24 לדים בצבע לבן חם 3000K עם תוחלת של 50,000 שעות עבודה.

צריכת חשמל מקסימלית: 36 וואט.

לשליטה על ידי בקר DMX. ניתן לשרשר עד 3 פנסים על אותו קו DMX.

עמידות למים IP67.

טמפרטורת שימוש: -20°C to 40°C .

כולל מתקן תלייה.

משקל: 3.1 ק"ג.

גודל: 215X210X200 מ"מ.